



Zwischenverstärker 4Z-WB

4-fach Breitbandverstärker

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)
4019588032446	0000/3244	450 g	silber/gelb	11.80 x 3.80 x 15.00 cm

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Gleicht die Dämpfung von 80 Meter RG6 Kabel aus

Top-Ausstattung: Frequenzbereich von 250...2400 MHz

Top-Ausstattung: Verstärkung einstellbar, max. 30 dB bei 2400 MHz

Top-Ausstattung: Schräglage einstellbar 0...8 dB

Top-Ausstattung: Für 2 Wideband-LNBs oder 1 Quattro-LNB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 250 ... 2400 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme: 40 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V DC

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/2,0A

Stromverbrauch: typ. 560 mA @12V

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Verteillänge: 80 m

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

VERSTÄRKUNG

Sat: 18 ... 30 dB

LIEFERUMFANG

Zwischenverstärker 4Z-WB, Netzteil, Bedienungsanleitung