



WIDEBAND-LNB

Digital-LNB für den Mehr-Teilnehmer-Empfang, Verteilung erfolgt durch TECHNIROUTER

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Farbe
4019588788404	0007/8840	750 g	850 g	schwarz

ALLGEMEINE MERKMALE Top-Ausstattung: F-Anschlüsse Top-Ausstattung: Feed- \varnothing 40 mm Top-Ausstattung: Wetterschutzgehäuse Top-Ausstattung: Energiesparer - nur 70 mA Stromaufnahme Top-Ausstattung: Funktioniert ausschließlich mit TECHNIROUTER Top-Ausstattung: Neue Empfangsgeräte sind nicht notwendig da die Frequenzumsetzung im TECHNIROUTER stattfindet	LOF Frequenzbereich: 10.41 GHz RAUSCHMAß Frequenzbereich: 10.7 ... 12.75 GHz Frequenzbereich: 290 ... 2340 MHz Rauschmaß: 0.1 dB typ. STROMVERSORGUNG LNB-Spannungsversorgung: 9 ... 19 V Stromverbrauch: 70 mA @12 VDC	TECHNISCHE DATEN Feedaufnahme: \varnothing 40 mm UMGEBUNG Luftfeuchtigkeit: 5 ... 100 % Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C
--	--	--