



HD-C 232

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen via Kabel

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)
4019588048300	0000/4830	245 g	schwarz	16.90 x 4.00 x 10.30 cm

ANSCHLÜSSE IEC-Anschluss: 2 (1x Loop through) HDMI™ (out): 1 USB: 1 (USB 2.0) Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja Scart: 1 DC IN: 1	MULTIMEDIA Mediaplayer: Ja SONSTIGE FEATURES Programmspeicher Gesamt: 1500 Sleeptimer: Ja Wecktimer: Ja Uhr: Ja Videotext: Ja Teletextuntertitel: Ja OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch	Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio TUNER - KABEL Frequenzbereich: 54 ... 862 MHz Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM Symbolrate: 3.6 ... 6.952 Mbaud FEC: Reed-Solomon (204, 188)
BEDIENUNG/KOMFORT Softwareupdate: Softwareupdate-Services-Signalisierung in NIT	STROMVERSORGUNG Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Nennleistung: max. 8 W Netzteil: extern DC 12V/1A	UMGEBUNG Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 % Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
BILD-FORMATE Bild-Formate: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	TUNER Tuner-Typ: DigitalKabel DVB-C Tuner: 1	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Audio-Formate: MP3, AAC, MP2, DDAC3 Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, H.264
DECODER Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III		Video-Formate: MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI
DISPLAY Typ: 7-Segment, 4-stellig, amber		LIEFERUMFANG HD-C 232 Kabel-Receiver, externes Netzteil, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
LEISTUNG / ENERGIEWERTE Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: max. 8 W		

KEYFEATURES	
HDTV	JPEG
HDMI (out)	EPG