



DIGITRADIO 1980

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio und CD-/Kassettspieler

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049888	0000/4988	2.1 kg	2.54 kg	schwarz	36.00 x 14.00 x 25.00 cm	39.50 x 17.00 x 27.00 cm

ANSCHLÜSSE

USB (Typ-A): 1

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

CD Player mit MP3: Ja

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 3.6 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1,8 W

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,43 W

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1980, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS

CD-Player mit MP3-Funktion